



## Konfig. Code

0104 - H - A B C 0 - D - E J

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

0104 - H - A B C 0 - D - E J = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 1	X

0104 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

0104 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

0104 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

0104 - H - A B C 0 - D - E J = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B

0104 - H - A B C 0 - D - E J = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Für Leitungsmontage	8

0104 - H - A B C 0 - D - E J = Lieferzustand

Lieferzustand	Konfigurations-Schlüssel
komplett montiert	1
teilmontiert	2

## Varianten

Konfig. Code	Bezeichnung	Bestellnummer
0104-X-AAA0-A-81	0104, IEC Gerätesteckdose, C19, 70°C, Ausführung: 1, L: Schraubanschluss, N: Schraubanschluss, Erde: Schraubanschluss, Farbe: Schwarz, Bauform: Für Leitungsmontage, Lieferzustand: komplett montiert	4310.0006
0104-X-AAA0-B-81	0104, IEC Gerätesteckdose, C19, 70°C, Ausführung: 1, L: Schraubanschluss, N: Schraubanschluss, Erde: Schraubanschluss, Farbe: Grau, Bauform: Für Leitungsmontage, Lieferzustand: komplett montiert	4310.0007

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage [www.schurter.com/kontakt](http://www.schurter.com/kontakt)

Maximales Drehmoment für Schrauben: Anschlussklemmen: 0.8 Nm, Kabelklemmen: 0.4 Nm, Gehäuseverschraubung: 0.5 Nm

Verpackungseinheit 50 ST

## Zubehör

## Beschreibung



4311.0063  
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



4311.0064  
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



4311.9301  
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



4311.9302  
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



4311.9310  
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



4311.9315  
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker

## Passende Stecker

## Kategorie / Beschreibung

## Geräteanschlussstecker Übersicht komplett



IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	0106
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, abgewinkelt	1611
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	1612
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, abgewinkelt	4789
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	4796

[Geräteanschlussstecker weitere Typen zu 0104](#)

## Gerätestecker Übersicht komplett



IEC Gerätestecker C20, Schraubmontage, rückseitig, PCB-Anschluss	1601
IEC Gerätestecker C20, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, Steck- oder Schraubanschluss	1621
IEC Gerätestecker C20, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4793
IEC Gerätestecker C24, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4794
IEC Gerätestecker C20, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4798

[Gerätestecker weitere Typen zu 0104](#)



## Gerätestecker/-Einbausteckdose Übersicht komplett

Steckkupplung IEC C20 / IEC J, Schraubmontage	4730
---	------

[Gerätestecker/-Einbausteckdose weitere Typen zu 0104](#)

## Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett



IEC Gerätestecker C20 mit Geräteschutzschalter	1624-K
IEC Gerätestecker C20 mit Netzschalter, 1- oder 2-polig	EC11
IEC Gerätestecker C20 mit Geräteschutzschalter TA45	EF11
	EG11

[Gerätesteckerkombielement weitere Typen zu 0104](#)

## Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter Übersicht komplett



IEC Gerätestecker C20 mit Filter, ECO Design, front oder rückseitige Montage	5130
IEC Gerätestecker C20 mit Filter, front oder rückseitige Montage	C20F
IEC Heissgerätestecker C22 mit Filter für hohe Temperaturen, front Montage	C22F
IEC Gerätestecker C20 mit Filter, Netzschalter 2-polig	EC12
IEC Gerätestecker C20 mit Filter, Geräteschutzschalter TA45 (Betätigung vertieft)	EF12

[Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter weitere Typen zu 0104](#)